

安全上の注意（必ずお守りください）	
設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。 web shopでご購入のお客様は別紙の「免責と保障」「注意事項」もお読みの上、設置してください。 ■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。	
⚠警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。	
🚫 この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	❗ この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
⚠警告 取付けに関する警告	
❗ 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。	
❗ 強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。	
❗ 配線は本体と壁面との間に挟まないよう取付けてください。火災や感電の原因になります。	
❗ 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。 固定が不完全な場合、製品のがたつきや、落下してケガをするおそれがあります。	
❗ 配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。一般の方は絶対に工事しないでください。危険です。	
❗ 取付け後引き渡しまで養生を外さないでください。	
❗ 直接雨のかかる場所に設置しないでください。火災、感電によるケガのおそれがあります。	
🚫 当製品は集合住宅用です。戸建て等ではご使用にならないでください。	
⚠警告 ご使用に関する警告	
❗ 商品の仕様および用途変更、改造は絶対にしないでください。ケガの発生や事故のおそれがあります。	
❗ 主電源を切ってから施工を行ってください。感電のおそれがあります。	
❗ 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。	
🚫 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
🚫 耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。	
🚫 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
⚠注意 ご使用に関する注意	
🚫 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
❗ 海岸付近、温泉地等の腐食性の高い空気環境ではお手入れを怠ると錆発生要因となることがあります。 お手入れは柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き取った後、水拭きして下さい。 ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。	
❗ 雨等で濡れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
❗ ホース等により、直接水をかけて洗わないでください。故障の原因となります。	
❗ LEDが点灯中や消灯直後、器具やその周辺をさわらないでください。LEDやその周辺が過熱しており、やけどのおそれがあります。	
本製品の保証及び免責事項	
当製品の保証期間はご購入日より1年間となります。保証期間中に正常な使用状態で、製造上に起因する故障がみられた場合、当社にて無償で修理いたします。ただし以下のような場合、保証期間中であっても有償修理となります。	
・集合住宅以外で使用情况の場合の故障又は損傷	
・取扱い説明書に基づかない施工、分解・改造・移動などによる故障又は損傷	
・ご使用に関する注意にあるよう、適切な使用・維持管理を行わなかったことによる故障又は損傷	
・ご使用に伴う摩擦、塗装の色あせ等経年変化による外観の現象	
・腐食性の空気環境(海岸隣接地帯、温泉地等)による故障又は破損	
・昆虫や動物の行為による故障又は破損	

同梱部品（必ずご確認ください）

本体x1

カバーx1

取扱説明書（本紙）x1

プラグx6

カバー固定ネジ（最小）x2

金具固定ネジ（小）x4

子機固定ネジ（中）x4

カバー固定ネジ（大）x1

取付けネジ（小）x4

取付けネジ（大）x2

子機固定金具x4

120
P70

215

82

P350

794

52

120
P70

215

82

P350

794

120
P70

215

82

P350

794

1個用スイッチボックス（カバーなし）
床面より1350推奨

床面より1350
スイッチボックスを使用しない
場合の配線用穴50

製品仕様・壁面切欠き図

タイプ

エントランスユニット

品番

GP-140/GP-145

材質

ステンレス

製品寸法

120x52x794 mm

耐荷重

49N (5kgf)

取付け手順

① 子機固定金具

インターホン子機（別途手配）
金具固定ネジ（小）

②

本体

カバー

プラグ

取付けネジ（小）

カバー固定ネジ（大）

取付けネジ（大）

子機固定ネジ（中）

③～⑦

カバー固定ネジ（最小）

◎取付け手順

①子機固定金具を金具固定ネジ（小）にてインターホン子機に固定します。

②インターホン子機をカバーの中に入れ、子機固定ネジ（中）にて固定します。

③取付け位置を決め、下穴をあけ（下穴φ6）、壁面にプラグを打ち込みます。

④本体を取付けネジ（大）（小）にて固定します。

⑤照明を結線します。（GP-140は不要です）

⑥インターホン子機を結線します。

⑦カバーをカバー固定ネジ（最小）（大）にて本体に固定します。

※防水ピン端子の接続は奥まで嵌めてください。
嵌め方が緩いと防水効果が得られません。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO.003